

# LED-numeron asennusohje

## KUVAUS

- Sinkitty, ruostumaton, ulkokäyttöön soveltuva
- Korkeus on 127 mm, 12 mm koholla alustasta
- Taakse valaiseva, pitkäikäinen LED-valo, 5000K värilämpötila (päivän valo)
- 12V käyttöjännite
- Käyttöikä keskimäärin 50 000h

	<p>Käytä pakkauksen mukana tulevaa mallia apuna merkitäksesi LED-numeron asennusjalkojen ja johdon läpimenon paikat haluttuun alustaan. Mallin ylä- ja alareunassa on myös keskittämismerkkit, joilla numero saadaan keskitettyä haluttuun paikkaan.</p> <p>Poraa merkitsemiisi paikkoihin 3mm reiät.</p>
	<p><b><u>Asennus asennuslevyyn</u></b> Asenna pakkauksen mukana tulevat metalliset koristerenkaat LED-numeron jalkoihin.</p> <p>Pujota sähköjohdot keskimmäisestä reiästä läpi.</p> <p>Kiinnitä LED-numero asennuslevyn takapuolelta mukana tulevilla ruuveilla. Paksummassa asennuslevyssä ruuvit voidaan korvata pidemmillä ruuveilla.</p>
	<p><b><u>Asennus suoraan seinään</u></b> Asenna pakkauksen mukana tulevat seinätapit ja metalliset koristerenkaat LED-numeron jalkoihin.</p> <p>Pujota sähköjohdot keskimmäisestä reiästä läpi.</p> <p>Paina LED-numero seinään kiinni</p>
	<p><b><u>LED-numeron mukana EI toimiteta muuntajaa!</u></b> Sopiva muuntaja on LED-valoille tarkoitettu 12V muuntaja, jonka vähimmäistehonkesto on 1,2W numeroa kohden.</p> <p>Useampia numeroita voidaan asentaa rinnan (samanväriset johdot yhteen) käyttäen yhtä muuntajaa, kunhan tehonkesto kasvatetaan vastaavasti.</p> <p>Kytke LED-numeron sininen johto muuntajan toisiopuolen plusnapaan ja keltainen johto miinusnapaan.</p>
	<p>Näissä esimerkiasennuksissa numero on kiinnitetty puuseinään, kiviseinään ja seinään kiinnitettyyn asennuslevyyn</p>